

Θέμα 2^ο (Access)

Δημιουργήστε με την Access την παρακάτω βάση δεδομένων που καταχωρεί στοιχεία σχετικά με τις παραγγελίες εξαρτημάτων ΝΗΟ σκάφους. Ονομάστε τη βάση «Παραγγελίες».

1. Να σχεδιάσετε τους εξής πίνακες:

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΑΓΚΥΡΕΣ

Κωδικός προϊόντος	4 χαρακτήρες
Τύπος	25 χαρακτήρες
Προέλευση	20 χαρακτήρες
Βάρος	
Τιμή	

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΑΦΜ	9 χαρακτήρες
Επώνυμο	25 χαρακτήρες
Όνομα	10 χαρακτήρες
Πόλη	15 χαρακτήρες
Τηλέφωνο	
Νέος πελάτης	

Να δημιουργήσετε έναν τρίτο πίνακα με το όνομα ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, με τα εξής πεδία: Αρ. τιμολογίου, Κωδικός προϊόντος, ΑΦΜ, Ημερομηνία παραγγελίας, Ημερομηνία παράδοσης, Τεμάχια, επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο δεδομένων.

Τα πεδία Κωδικός προϊόντος και ΑΦΜ να αναζητούνται από τους προηγούμενους πίνακες. (Να δημιουργήσετε τις κατάλληλες σχέσεις)

2. Να δημιουργήσετε τρεις φόρμες, μία για κάθε πίνακα, για την εισαγωγή στοιχείων. Στις φόρμες να δημιουργήσετε κουμπιά «Προσθήκης» και «Διαγραφής» εγγραφών.
3. Να εισάγετε από τις φόρμες τα παρακάτω δεδομένα στους τρεις πίνακες:

Κωδικός προϊόντος	Τύπος	Προέλευση	Βάρος (kgr)	Τιμή
A101	VHF I	Γαλλία	5	87,50 €
A202	VHF II	Ιταλία	15	162,00 €
A303	LORAN	Ελλάδα	25,5	205,80 €
A404	ECDIS I	Ιταλία	6	1650,00 €

ΑΦΜ	Επώνυμο	Όνομα	Πόλη	Τηλέφωνο	Νέος πελάτης
111111111	Παππάς	Κωνσταντίνος	Αθήνα	210223222	<input type="checkbox"/>
222222222	Νικολάου	Ελένη	Αθήνα	210998999	<input checked="" type="checkbox"/>
333333333	Γεωργίου	Νικόλαος	Βόλος	251033233	<input checked="" type="checkbox"/>
444444444	Χριστόπουλος	Αθανάσιος	Καβάλα	261045449	<input type="checkbox"/>

Αρ. τιμολογίου	ΑΦΜ	Κωδικός προϊόντος	Ημερομηνία παραγγελίας	Ημερομηνία παράδοσης	Τεμάχια
T20	028653412333	A202	3/5/2015	20/5/2014	5
T10	324567822222	A203	10/1/2016	10/4/2013	4
T15	340912453333	A404	10/6/2015	11/6/2014	2
T30	031245689444	A101	15/2/2015	15/2/2014	3
T25	032435689111	A201	5/5/2015	10/5/2014	1

4. Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
- A. Να εμφανίσετε τους νέους πελάτες που έχουν παραγγείλει το VHF με κωδικό A202, ταξινομημένους κατά αύξουσα σειρά. Επίσης, να εμφανίζεται ο τύπος του VHF, το βάρος του και η τιμή του.
- B. Να εμφανίσετε τους πελάτες που έχουν κάνει παραγγελία μεγαλύτερη των 3 τεμαχίων, μέσα στο Μάιο του 2015.